

Web Caster FT-STC-Pa/g

ドライバ/ユーティリティ バージョンアップ手順書

ドライバ	Version 3.0.0.43
ユーティリティ	Version 3.1.26.31225

第1版

はじめに

本書は、Web Caster FT-STC-Pa/g のユーティリティ (V3.1.26.31225) およびドライバ (3.0.0.43) へのバージョンアップ手順書です。以下の内容をよくお読みいただきユーティリティとドライバのバージョンアップを実施してください。

作業の前の注意

バージョンアップの作業の前に下記を必ずよくお読みください。

- ・ このドライバソフトウェアは Web Caster FT-STC-Pa/g 専用です。本商品以外の商品では動作しませんのでご注意ください。
- ・ バージョンアップ作業はお客様ご自身の責任で行ってください。適用作業を起因とする製品の故障・誤作動・不具合やそれらに限らない損害および障害は、弊社では一切その責任を負いません。

バージョンアップの準備

バージョンアップ作業の準備をします。以下をご用意ください。

- ・ Web Caster FT-STC-Pa/g
- ・ 弊社ホームページからダウンロードし解凍したドライバおよびユーティリティのファイル
- ・ 本商品を取り付けているパソコン

バージョンアップ手順

バージョンアップは以下の手順で実施します。手順の詳細は次項を参照ください。

1. 以前のユーティリティ (V3.0.19.30909) およびドライバ (2.4.0.71) のアンインストール
2. 新しいドライバ (3.0.0.43) のインストールと確認
3. 新しいユーティリティ (V3.1.26.31225) のインストールと確認

1. 以前のユーティリティ (V3.0.19.30909) および ドライバ(2.4.0.71)のアンインストール

ご利用の OS によってアンインストールの手順が異なります。以下を参照ください。

Windows XP をご利用の場合

[スタート] - [コントロールパネル] を選択します。
[パフォーマンスとメンテナンス] をクリックし、[システム] をクリックします。
[ハードウェア] タブをクリックし、[デバイスマネージャ] ボタンをクリックします。
[ネットワークアダプタ] の左の [+] をクリックし、[WebCaster FT-STC-Pag Wireless LAN Card] を選択します。
[操作] - [削除] をクリックします。
「デバイスの削除の確認」ウィンドウが表示されますので、[OK] ボタンをクリックします。
表示されているウィンドウがある場合は閉じます。
[スタート] - [すべてのプログラム] - [Web Caster 無線 LAN ユーティリティ] - [Uninstall FT-STC-Pag ユーティリティ] を選択します。
「ファイル削除の確認」ウィンドウが表示されますので、[OK] ボタンをクリックします。
「メンテナンスの完了」ウィンドウが表示されますので、[完了] ボタンをクリックします。
本商品をパソコンから取り外します。
以上でユーティリティ (V3.0.19.30909) およびドライバ(2.4.0.71)のアンインストールは終了です。

以前のユーティリティ (V3.0.19.30909) およびドライバ (2.4.0.71) のアンインストール (続き)

Windows 2000 をご利用の場合

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択します。
[システム] をダブルクリックします。
[ハードウェア] タブをクリックし、[デバイスマネージャ] ボタンをクリックします。
[ネットワークアダプタ] の左の [+] をクリックし、[Web Caster FT-STC-Pag Wireless LAN Card] を選択します。
[操作] - [削除] をクリックします。
「デバイスの削除の確認」ウィンドウが表示されますので、[OK] ボタンをクリックします。
表示されているウィンドウがある場合は閉じます。
[スタート] - [プログラム] - [Web Caster 無線 LAN ユーティリティ] - [Uninstall FT-STC-Pag ユーティリティ] を選択します。
「ファイル削除の確認」ウィンドウが表示されますので、[OK] ボタンをクリックします。
「メンテナンスの完了」ウィンドウが表示されますので、[完了] ボタンをクリックします。
本商品をパソコンから取り外します。
以上でユーティリティ (V3.0.19.30909) およびドライバ (2.4.0.71) のアンインストールは終了です。

以前のユーティリティ (V3.0.19.30909) およびドライバ (2.4.0.71) のアンインストール (続き)

Windows Me/98 Second Edition をご利用の場合

ここでは Windows Me を例にして、ユーティリティ (V3.0.19.30909) およびドライバ (2.4.0.71) のアンインストール方法を説明します。

Windows 98 Second Edition をお使いのお客様は、同様の手順でお進めください。

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択します。
[システム] をダブルクリックします。

ご注意

Windows Me で [システム] が表示されない場合は、コントロールパネル左側の「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する」をクリックしてください。

「デバイスマネージャ」タブをクリックします。

「ネットワークアダプタ」の左の「+」をクリックし、「Web Caster FT-STC-Pag Wireless LAN カード」を選択します。[削除] ボタンをクリックします。

「デバイス削除の確認」ウィンドウが表示されますので、[OK] ボタンをクリックします。

再起動を要求するウィンドウが表示されますので、[いいえ] ボタンをクリックします。

表示されているウィンドウがある場合は閉じます。

[スタート] - [プログラム] - [Web Caster 無線 LAN ユーティリティ] - [Uninstall FT-STC-Pag ユーティリティ] を選択します。

「ファイル削除の確認」ウィンドウが表示されますので、[OK] ボタンをクリックします。

「メンテナンスの完了」ウィンドウが表示されますので [完了] ボタンをクリックします。

本商品をパソコンから取り外します。

パソコンを再起動させます。

以上でユーティリティ (V3.0.19.30909) およびドライバ (2.4.0.71) のアンインストールは終了です。

2. 新しいドライバ(3.0.0.43)のインストールと確認

ご利用の OS によってインストールの手順が異なります。以下を参照ください。

Windows XP をご利用の場合

ドライバのインストール

本商品をパソコンの PC カードスロットに接続し、パソコンの電源を入れます。

ご注意

「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。

Windows XP 起動時に本商品が自動的に認識され、「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」ウィンドウが表示されます。[一覧または特定の場所からインストールする(詳細)] にチェックを付け、[次へ] ボタンをクリックします。

解凍したフォルダの中の Drivers フォルダの中の WC54AG.inf を指定し、[OK] ボタンをクリックします。

ドライバが自動的に検出され、インストールが始まります。

インストール中に「ロゴテストに合格していません」というメッセージが表示されますが、[続行] ボタンをクリックします。

ご注意

このメッセージは Microsoft によるハードウェア互換試験(WHQL)を取得していない場合に表示されます。ドライバをインストールしてもシステムに問題が発生させることはありません。インストールを続行してください。

ドライバのインストールが終了すると「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」ウィンドウが表示されますので、[完了] ボタンをクリックして終了してください。

インストールの確認

ここでは、パソコンに正しくドライバがインストールされているかどうかを確認します。

[スタート] - [コントロールパネル] を選択します。

[パフォーマンスとメンテナンス] をクリックし、[システム] をクリックします。

[ハードウェア] タブをクリックし、[デバイスマネージャ] ボタンをクリックします。

[ネットワークアダプタ] の左の [+] をクリックし、[WebCaster FT-STC-Pag Wireless LAN Card] が表示されていることを確認します。[×] ボタンをクリックします。

新しいドライバ(3.0.0.43)のインストールと確認(続き)

Windows 2000 をご利用の場合

ドライバのインストール

本商品をパソコンの PC カードスロットに接続し、パソコンの電源を入れます。

ご注意

「Administrator」または、Administrators グループのユーザ名でログオンしてください。

Windows 2000 起動時に本商品が自動的に認識され、「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」ウィンドウが表示されます。

[次へ] ボタンをクリックします。

[デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)] にチェックを付け、[次へ] ボタンをクリックします。

「検索場所を指定する」ウィンドウが表示されます。

[場所を指定] にチェック付け、他の項目からはチェックを外し、[次へ] ボタンをクリックします。

解凍したフォルダの中の Drivers フォルダの中の WC54AG.inf を指定し、[OK] ボタンをクリックします。

ドライバファイルが自動的に検索されます。[次へ] ボタンをクリックします。

ドライバのインストールがはじまり「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッセージが表示されますが、[はい] ボタンをクリックします。

ご注意

このメッセージは Microsoft によるハードウェア互換試験(WHQL)を取得していない場合に表示されます。ドライバをインストールしてもシステムに問題を発生させることはありません。インストールを続行してください。

ドライバのインストールが終了すると「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」ウィンドウが表示されます。

[完了] ボタンをクリックします。

インストールの確認

ここでは、パソコンに正しくドライバがインストールされているかどうかを確認します。

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択します。

[システム] をダブルクリックします。

[ハードウェア] タブをクリックし、[デバイスマネージャ] ボタンをクリックします。

[ネットワークアダプタ] の左の [+] をクリックし、[Web Caster FT-STC-Pag Wireless LAN Card] が表示されていることを確認します。[×] ボタンをクリックします。

新しいドライバ(3.0.0.43)のインストールと確認(続き)

Windows Me をご利用の場合

ドライバのインストール

本商品をパソコンの PC カードスロットに接続し、パソコンの電源を入れます。

Windows Me 起動時に本商品が自動的に認識され、「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示されます。

[ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)]にチェックを付け、[次へ]ボタンをクリックします。

ドライバの検索方法を指定するウィンドウが表示されますので、[特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストールするドライバを選択する]にチェックを付け、[次へ]ボタンをクリックします。

インストールするデバイスの種類を指定するウィンドウが表示されますので、[ネットワークアダプタ]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

「デバイスの選択」ウィンドウが表示されますので、[ディスク使用]ボタンをクリックします。

「ディスクからインストール」ウィンドウが表示されますので、「製造元ファイルのコピー元」の欄に解凍したフォルダの中の Drivers フォルダの場所を入力し、[OK]ボタンをクリックします。

再び「デバイスの選択」ウィンドウが表示されますので、「モデル」の欄に[Web Caster FT-STC-Pag Wireless LAN Card]が表示されていることを確認して[OK]ボタンをクリックします。

「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示されますので、[次へ]ボタンをクリックします。

ドライバのインストールが終了し、ウィザードの終了メッセージが表示されますので、[完了]ボタンをクリックします。

再起動を要求するウィンドウが表示されますので、[はい]をクリックしてパソコンを再起動します。

インストールの確認

ここでは、パソコンに正しくドライバがインストールされているかどうかを確認します。

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル]を選択します。

[システム]をダブルクリックします。

ご注意

Windows Me で [システム]が表示されない場合は、コントロールパネル左側の [すべてのコントロールパネルのオプションを表示する]をクリックしてください。

[デバイスマネージャ]タブをクリックします。

[ネットワークアダプタ]の左の [+] をクリックし、[Web Caster FT-STC-Pag Wireless LAN Card]が表示されていることを確認します。[×] ボタンをクリックします。

新しいドライバ(3.0.0.43)のインストールと確認(続き)

Windows 98 Second Edition をご利用の場合

ドライバのインストール

本商品をパソコンの PC カードスロットに接続し、パソコンの電源を入れます。

Windows 98SE 起動時に本商品が自動的に認識され、「新しいハードウェア」ウィンドウが表示された後、再起動を要求するウィンドウが表示されますので、[いいえ] ボタンをクリックします。

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択します。

[システム] をダブルクリックし、「デバイスマネージャ」タブをクリックします。

「ネットワークアダプタ」の左の「+」をクリックし、「Web Caster FT-STC-Pag Wireless LAN カード」を選択します。[プロパティ] ボタンをクリックします。

「ドライバ」タブをクリックし、[ドライバの更新] ボタンをクリックします。

「デバイス ドライバの更新ウィザード」ウィンドウが表示されませんので、[次へ] ボタンをクリックします。

[特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する] にチェックを付け、[次へ] ボタンをクリックします。

「デバイスの選択」ウィンドウが表示されますので、[ディスク使用] ボタンをクリックします。

「ディスクからインストール」ウィンドウが表示されますので、「配布ファイルのコピー元」の欄に解凍したフォルダの中の Drivers フォルダの場所を入力し、[OK] ボタンをクリックします。

「デバイスの選択」ウィンドウが表示され、「モデル」の欄に「Web Caster FT-STC-Pag Wireless LAN Card」が表示されていることを確認して、[OK] ボタンをクリックします。

「デバイス ドライバの更新ウィザード」ウィンドウが表示されますので、[次へ] ボタンをクリックします。

ご注意

コピー中に Windows 98 のファイルが要求された場合は、Windows 98 の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入してディレクトリ名を入力してください。(例：CD-ROM ドライブが E ドライブの場合は E:\win98 と入力します。また、Windows 98 プリインストールのコンピュータでは C:\windows\options\cabs と入力します。)

本商品のドライバが再度要求された場合は、Windows 98 の CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出し、解凍したフォルダの Drivers フォルダを指定しなおしてください。

ドライバのインストールが終了し、ウィザードの終了メッセージが表示されますので、[完了] ボタンをクリックします。

再起動を要求するウィンドウが表示されますので、[はい] ボタンをクリックし、パソコンを再起動します。

インストールの確認

ここでは、パソコンに正しくドライバがインストールされているかどうかを確認します。

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択します。

[システム] をダブルクリックします。

[デバイスマネージャ] タブをクリックします。

[ネットワークアダプタ] の左の [+] をクリックし、[Web Caster FT-STC-Pag Wireless LAN Card] が表示されていることを確認します。[×] をクリックします。

3.新しいユーティリティ (V3.1.26.31225)のインストールと確認

ここでは、Windows 2000 を例にして、パソコンにユーティリティをインストールする方法について説明します。他の OS をお使いのお客様は、同様の手順でインストールをお進めください。

新しいユーティリティのインストール

解凍したフォルダを表示し、Setup.exe をダブルクリックします。

ユーティリティのインストーラが起動します。[次へ] ボタンをクリックします。

インストール先を指定するウィンドウが表示されます。[次へ] ボタンをクリックします。

プログラムメニューに追加するフォルダ名を指定するウィンドウが表示されます。[次へ] ボタンをクリックします。

ユーティリティのインストールがはじまります。

再起動を要求するウィンドウが表示されますので、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択してから [完了] ボタンをクリックします。コンピュータの再起動後ユーティリティが使用できます。

以上でユーティリティのインストールは終了です。

インストールの確認

[スタート] - [プログラム] - [Web Caster 無線 LAN ユーティリティ] - [FT-STC-Pag ユーティリティ] を選択します。

ユーティリティが起動します。「情報」タブをクリックします。

「ユーティリティバージョン」とドライババージョンの表記を確認します。以下の表記になっていれば、正しくバージョンアップされています。

ユーティリティバージョン	V3.1.26.31225
ドライババージョン	3.0.0.43