

【発信者番号通知設定】

- IP 電話利用時の番号通知を選択する

メニュー画面で[IP 電話設定]をクリックし、下記に表示される[IP 電話設定]をクリックします。

IP 電話設定の内容が表示されます。

ネットワーク設定

IP電話設定

IP電話設定

設定情報の確認

その他設定

VoIPアダプタの再起動

工場出荷時の設定

ファームウェアの更新

IP電話設定	
ナンバー・ディスプレイ	<input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない
キャッチホンサービスの有無と 着信こみ音の有無	<input type="radio"/> キャッチホン契約あり、着信こみ音あり <input checked="" type="radio"/> キャッチホン契約なし、着信こみ音あり <input type="radio"/> キャッチホン契約なし、着信こみ音なし
電話回線の種別	<input type="radio"/> 10 pps <input type="radio"/> 20 pps <input checked="" type="radio"/> PB
IP 電話利用時の番号通知	<input checked="" type="radio"/> 通知する <input type="radio"/> 通知しない

【自動アップデート機能設定】

● 自動アップデート機能を使用する場合

- ① メニュー画面で[設定情報の確認]をクリックし、下記に表示される[設定情報の確認]をクリックします。IP 電話サービスの設定値が表示されます。

ネットワーク設定
IP電話設定
設定情報の確認
設定情報の確認
その他設定
VoIPアダプタの再起動
工場出荷時の設定
ファームウェアの更新

IP電話サービスの設定値

SIP サーバアドレス	<input type="text"/>
SIP サーバポート番号	5060
REGISTER サーバアドレス	<input type="text"/>
REGISTER サーバポート番号	5060
SIPドメイン名	<input type="text"/>
ユーザ名	<input type="text"/>
パスワード	<input type="text"/>
IP 電話番号	<input type="text"/>
市外局番	<input type="text"/>
アップデート URL	<input type="text" value="http://"/>

※「設定変更」をクリックすると自動的に再起動します。

- ② [アップデート URL]にファームウェア更新のための URL を設定し、[設定変更]をクリックします。クリックすると本商品が自動的に再起動します。
- ③ 再起動後、24 時間以内にファームウェアの更新があるかを本商品が自動的に確認します。1回目の確認で更新がない場合は、以降定期的に更新の有無を自動的に確認します。

● ファームウェアの更新の有無を手動で確認する場合

- ① 本商品の LAN ポートに接続したパソコンから Web ブラウザを起動し、本商品のシステム情報画面に入ります。
- ② メニュー画面で[ファームウェアの更新]をクリックし、下に表示される[ファームウェアの更新]をクリックします。

ネットワーク設定
IP電話設定
設定情報の確認
その他設定
VoIPアダプタの再起動
工場出荷時の設定
ファームウェアの更新
ファームウェアの更新

ファームウェアの更新

設定・更新確認用URL	<input type="text" value="http://"/>
ダウンロードするファイル名	<input type="text"/>

ダウンロードするファイル名を指定してください。

ファームウェアの更新が完了したら、自動的に再起動します。

自動アップデート

自動アップデート	新しい更新はありません。
----------	--------------

- ③ [自動アップデート]画面で[更新確認]をクリックします。

- ④ 新しい更新がない場合は「新しい更新はありません。」と表示されます。
新しい更新がある場合は、「ファームウェアの更新がある場合」を参照ください。

The screenshot shows the 'Firmware Update' page. On the left is a navigation menu with items: ネットワーク設定, IP電話設定, 設定情報の確認, その他設定, VoIPアダプタの再起動, 工場出荷時の設定, ファームウェアの更新 (highlighted), and ファームウェアの更新. The main content area is titled 'ファームウェアの更新'. It contains a table with two rows: '設定・更新確認URL' with the value 'http://' and 'ダウンロードするファイル名' with an empty field. Below the table is the instruction 'ダウンロードするファイル名を指定してください。' and a 'ファームウェアの更新' button. A message states 'ファームウェアの更新が完了したら、自動的に再起動します。'. Below this is the '自動アップデート' section, which includes a table with '自動アップデート' and the message '新しい更新はありません。' circled in black. A '更新確認' button is located at the bottom right.

[更新確認]をクリックしてから一定時間経過しても確認ができなかった場合、「更新の確認に失敗しました。」と表示されます。

This screenshot is identical to the one above, but the message in the '自動アップデート' table is '更新の確認に失敗しました。', which is circled in black to indicate a failed update confirmation.

● ファームウェアの更新がある場合

- ① 本商品に接続している電話機の手話器をあげた時、発信音の前に「プッププップ」という音が聞こえます。
- ② 本商品の LAN ポートに接続したパソコンから Web ブラウザを起動し、本商品の設定に入ります。メニュー画面で[ファームウェアの更新]をクリックし、下に表示される[ファームウェアの更新]をクリックします。画面下[自動アップデート]画面に「新しい更新があります。ファームウェアの更新を実行すると、ファームウェアが更新されます。」と表示されます。

ネットワーク設定

IP電話設定

設定情報の確認

その他設定

VoIPアダプタの再起動

工場出荷時の設定

ファームウェアの更新
ファームウェアの更新

ファームウェアの更新

設定・更新確認用URL	<input type="text" value="http://"/>
ダウンロードするファイル名	<input type="text"/>

ダウンロードするファイル名を指定してください。

ファームウェアの更新が完了したら、自動的に再起動します。

自動アップデート

自動アップデート	新しい更新があります。 ファームウェアの更新を実行すると、ファームウェアが更新されます。
----------	-------------------------------------------------

● ファームウェアを更新する場合

ファームウェアの更新があり、更新を行う場合、次の操作でファームウェアを更新することができます。

(1) 電話機からの操作

- ① 本商品に接続している電話機の手話器をあげた時、「ピーピーピー…」という音が約 2 秒間こえ、その後通常の発信音「ツー」に切り替わります。
- ② 「* * * 11」(注)をダイヤルします。ダイヤルが終了すると、「ブップブップ…」という連続した音が聞こえます。

注: プッシュホン信号を送出できる電話機をご利用ください。(信号種別を変更できる電話機を使用される場合は、「PB」に切り替えればご使用になれます。)

- ③ 手話器を戻してください。本商品が自動的にファームウェアをダウンロードし、再起動します。

(2) Web ブラウザからの操作

- ① [ファームウェアの更新画面]の[自動アップデート]画面で「新しい更新があります。ファームウェアの更新を実行すると、ファームウェアが更新されます。」という表示を確認したら[ファームウェアの更新]をクリックします。
- ② 「ファームウェアを更新中です。しばらくお待ちください。」と表示され、自動的にファームウェアをダウンロードし、再起動します。

ネットワーク設定
IP電話設定
設定情報の確認
その他設定
VoIPアダプタの再起動
工場出荷時の設定
ファームウェアの更新
ファームウェアの更新

ファームウェアの更新

設定・更新確認用URL	http://
ダウンロードするファイル名	

ダウンロードするファイル名を指定してください。

ファームウェアの更新

ファームウェアの更新が完了したら、自動的に再起動します。

自動アップデート

自動アップデート	新しい更新があります。 ファームウェアの更新を実行すると、ファームウェアが更新されます。
----------	-------------------------------------------------

ファームウェアの更新

※ ファームウェアの更新中は、本商品の電源を切らないでください。故障の原因となります。

【発信者番号通知設定】

- IP 電話利用時の番号通知を選択する

メニュー画面で[IP 電話設定]をクリックし、下に表示される[IP 電話設定]をクリックします。

IP 電話設定の内容が表示されます。

ネットワーク設定

IP電話設定

IP電話設定

設定情報の確認

その他設定

VoIPアダプタの再起動

工場出荷時の設定

ファームウェアの更新

IP電話設定	
ナンバー・ディスプレイ	<input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない
キャッチホンサービスの有無と 着信こみ音の有無	<input type="radio"/> キャッチホン契約あり、着信こみ音あり <input checked="" type="radio"/> キャッチホン契約なし、着信こみ音あり <input type="radio"/> キャッチホン契約なし、着信こみ音なし
電話回線の種別	<input type="radio"/> 10 pps <input type="radio"/> 20 pps <input checked="" type="radio"/> PB
IP 電話利用時の番号通知	<input checked="" type="radio"/> 通知する <input type="radio"/> 通知しない