

【ダイヤル桁間タイマの設定】

メニュー画面で[IP電話設定]をクリックし、下記に表示される“ダイヤル桁間タイマ”の秒数を4～8秒で設定できます。(初期値:4秒)

ダイヤル桁間タイマ:ダイヤルを入力してから発信までの時間

ネットワーク設定

IP電話設定
IP電話設定

設定情報の確認

その他設定

VoIPアダプタの再起動

工場出荷時の設定

ファームウェアの更新

IP電話設定

ナンバー・ディスプレイ	<input type="radio"/> 使用する <input checked="" type="radio"/> 使用しない
キャッチホンサービスの有無と 割り込み音の有無	<input type="radio"/> キャッチホン契約あり,割り込み音あり <input checked="" type="radio"/> キャッチホン契約なし,割り込み音あり <input type="radio"/> キャッチホン契約なし,割り込み音なし
電話回線の種別	<input type="radio"/> 10 pps <input type="radio"/> 20 pps <input checked="" type="radio"/> PB
IP 電話利用時の番号通知	<input checked="" type="radio"/> 通知する <input type="radio"/> 通知しない
ダイヤル桁間タイマ	<input checked="" type="radio"/> 4秒 <input type="radio"/> 5秒 <input type="radio"/> 6秒 <input type="radio"/> 7秒 <input type="radio"/> 8秒

設定変更

IP電話設定画面

【自動アップデート機能の設定】

現在Ver2.69以下でご利用中のお客様で、自動アップデート機能を有効にするためには、以下の設定が必須となります。

メニュー画面にて「設定情報の確認」をクリック。

その下に表示される「設定情報の確認」をクリック。

IP電話サービスの設定値の中の「アップデートURL」に「http://www.cpeinfo.jp/」を入力。

「設定変更」をクリック。

自動的に再起動し、設定が完了します。

既に に「http://www.cpeinfo.jp/」が入っている場合は、本設定は必要ありません。

The screenshot shows the 'IP電話サービスの設定値' (IP Phone Service Settings) page. The left sidebar contains a menu with '設定情報の確認' (Check Settings) highlighted. The main content area is a table of settings. The 'アップデート URL' (Update URL) field is highlighted with a red box and a circled '3', with a callout box pointing to it containing the text 'http://www.cpeinfo.jp/ と入力します' (Enter http://www.cpeinfo.jp/). The '設定変更' (Change Settings) button at the bottom right is also highlighted with a red box and a circled '4'.

IP電話サービスの設定値	
SIPサーバアドレス	ipphone.giala.or.jp
SIPサーバポート番号	5060
REGISTERサーバアドレス	ipphone.giala.or.jp
REGISTERサーバポート番号	5060
SIPドメイン名	ipphone.giala.or.jp
ユーザ名	plabeh5mnb9cs
パスワード	*****
IP電話番号	05012
市外局番	042
アップデート URL	http://www.cpeinfo.jp