初期値一覧

機能	表示		初期値
基本設定			
基本設定 接続方式：ローカルルータモード	装置名	装置名	N1000-XXXXXX ※XXXXXXはMACアドレスの下6桁です。
	WANインタフェース設定	WAN側無線LAN機能	使用する
		WAN側インタフェース優先設定	WAN側無線LAN優先
		クレードル接続時の動作モード	無線LANアクセスポイントモード
	接続先の設定(PPPoE)	ユーザー名	－
		パスワード	－
	拡張設定	PING応答機能	使用しない
基本設定 接続方式：PPPoEルータモード	動作モード	－	無線LANアクセスポイトモードに変更
	装置名	装置名	N1000-XXXXXX ※XXXXXXはMACアドレスの下6桁です。
	ブリッジ設定	PPPoEブリッジ	使用する
		IPv6ブリッジ	使用する
基本設定 接続方式：無線LANアクセスポイントモード	動作モード	－	PPPoEルータに変更
	IPアドレス／ネットマスク	IPアドレス自動補正機能	使用する
		IPアドレス／ネットマスク(ビット指定)	－
	ゲートウェイ	固定アドレス	－
	ネームサーバ	プライマリDNS	－
		セカンダリDNS	－
接続先設定(LTE/3G)	接続先の設定	接続サービス	挿入した microSIM カードにより異なります。
		APN(接続先)	挿入した microSIM カードにより異なります。
		ユーザー名	挿入した microSIM カードにより異なります。
		パスワード	「キャリア選択」の選択により異なります。
		暗号化方式	チャレンジハンドシェーク認証プロトコル(CHAP)
	3G固定設定	接続方式	IPv4
		3G固定設定	使用しない
接続先設定(WAN側無線LAN)	設定方法を選択	－	手動設定
	接続先の設定	接続先名	手動設定
		ネットワーク名(SSID)	－
		暗号化モード	暗号化無効
		暗号強度	－
		指定方法	－
		使用する暗号化キー番号(キーインデックス)	－
		暗号化キー	－

無線LAN設定			
無線LAN設定	対象ネットワークを選択	ー	プライマリSSID
プライマリSSID	無線LANアクセスポイント(親機)設定	無線機能	使用する ※変更できない項目です。
		ネットワーク名(SSID)	n1000-XXXXXX-1 ※本商品の内部のラベルに記載されています。
		オートチャネルセレクト機能	使用する
		デュアルチャネル機能	使用する
		使用チャネル	ー
		無線自動設定	らくらく無線/WPS自動
		ネットワーク分離機能	使用しない
	暗号化	暗号化モード	WPA/WPA2-PSK(AES)
		暗号化強度	ー
		指定方法	ー
		使用する暗号化キー番号 （キーインデックス）	ー
		暗号化キー(WEPキー)1番	ー
		暗号化キー(WEPキー)2番	ー
		暗号化キー(WEPキー)3番	ー
		暗号化キー(WEPキー)4番	ー
		WPA暗号化キー（PSK）	○○○○○○○○○○○○○ ※本商品の内部のラベルに記載されている13桁です。
		暗号化キー更新間隔(分)	30
	無線LAN端末(子機)の接続制限	ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽)	使用しない
		MACアドレスフィルタリング機能	使用しない
	拡張設定	送信出力	12.5%
		無線優先制御機能	使用する
		マルチキャスト伝送速度(Mbps)	1
		DTIM	1
		無線LAN端末(子機)との通信方法	スループット優先
		Wi-Fi WAN側連動	使用しない
セカンダリSSID	無線LANアクセスポイント(親機)設定	無線機能	使用する
		ネットワーク名(SSID)	n1000-XXXXXX-2 ※本商品の内部のラベルに記載されています。
		オートチャネルセレクト機能	使用する ※変更できない項目です。
		デュアルチャネル機能	使用する ※変更できない項目です。
		使用チャネル	ー ※変更できない項目です。
		無線自動設定	らくらく無線/WPS自動 ※変更できない項目です。
		ネットワーク分離機能	使用する

	暗号化	暗号化モード	WEP
		暗号化強度	128bit
		指定方法	英数字(13桁)
		使用する暗号化キー番号 （キーインデックス）	1番
		暗号化キー(WEPキー)1番	○○○○○○○○○○○○○ ※本商品の内部のラベルに記載されている13桁です。
		暗号化キー(WEPキー)2番	ー
		暗号化キー(WEPキー)3番	ー
		暗号化キー(WEPキー)4番	ー
		WPA暗号化キー（PSK）	ー
		暗号化キー更新間隔（分）	ー
	無線LAN端末(子機)の接続制限	ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽)	使用しない
		MACアドレスフィルタリング機能	使用する
	拡張設定	送信出力	12.5% ※変更できない項目です。
		無線優先制御機能	使用する ※変更できない項目です。
		マルチキャスト伝送速度（Mbps）	1 ※変更できない項目です。
		DTIM	1 ※変更できない項目です。
		無線LAN端末(子機)との通信方法	スループット優先 ※変更できない項目です。
		Wi-Fi WAN側連動	使用しない ※変更できない項目です。
MACアドレスフィルタリング	接続を許可する無線LAN端末のMACアドレス追加	入力方法	MACアドレス指定
		MACアドレス	ー
WPS設定	WPS機能	PIN方式	使用する
		無線LAN端末の PIN コード	ー
ECO設定			
ECO設定	電池残量と充電	電池残量	ー
		ロングライフ充電	使用しない
	USB給電設定	給電停止電池残量	20%
	自動省電力設定	自動消灯	30秒
		省電力状態切り替え機能	休止状態
		省電力状態切り替え設定時間	10分
	休止状態設定	リモート起動	使用する
詳細設定			
LAN側設定	IPアドレス／ネットマスク	IPアドレス／ネットマスク （ビット指定）	192.168.11.1/24
	DHCPサーバ	DHCPサーバ機能	使用する
		リースタイム（時間）	24
		アドレス割当パターン	自動設定
		割当先頭アドレス	ー
		割当数	32
		WINSサーバアドレス	ー

DHCP除外設定	DHCP除外設定 エントリ追加	先頭アドレス	ー
		除外数	ー
DHCP固定割当設定	DHCP固定割当 エントリ追加	MACアドレス	ー
		IPアドレス	ー
IPv4パケットフィルタ設定	IPv4パケットフィルタ エントリ追加	種別	通過
		方向	in
		プロトコル	IPすべて
		送信元 IPアドレス	any
		送信元ポート番号	ー
		宛先IPアドレス	any
		宛先ポート番号	ー
		優先度	ー
IPv6パケットフィルタ設定	IPv6パケットフィルタ エントリ追加	種別	通過
		方向	in
		プロトコル	IPv6すべて
		送信元アドレス	any
		送信元ポート番号	ー
		宛先アドレス	any
		宛先ポート番号	ー
		優先度	ー
ポートマッピング設定	ポートマッピング設定 エントリ追加	LAN側ホスト	ー
		プロトコル	TCP
		ポート番号	any
		優先度	1
静的ルーティング設定	静的ルーティング設定 エントリ追加	宛先IPアドレス	ー
		ゲートウェイ	ー
SDカードストレージ設定	ファイル共有機能設定	コンピュータ名	N1000-XXXXXX ※メニュー操作でのディスプレイ表示で確認できます。
		ワークグループ	WORKGROUP
		ユーザー認証	使用しない
		ユーザー名	ー
		パスワード	ー
		アクセス権限	FULL ACCESS(読み書き可能)
PIN設定	PIN認証設定	PINコード	未使用
	PINコード変更	現在のPINコード	ー
		新しいPINコード	ー
		新しいPINコード再入力	ー
その他の設定	セキュリティ設定	セキュリティ保護機能	使用する
	NAPT機能	NAPT機能	使用する
		TCPタイマ(秒)	3600
		UDPタイマ(秒)	300
	VPN設定	IPsecパススルー機能	使用しない
	UPnP設定	UPnP機能	使用する
	通信情報ログ設定	ロギング機能	使用する
		ログ保存方法	サイクリック
	USB接続時設定	無線LANスリープ機能	使用しない
	データ通信量表示設定	データ通信量表示機能	使用しない
		データ通信量の上限設定	ー

メンテナンス			
管理者パスワードの変更	管理者パスワードの変更	現在のパスワード	ー
		新しいパスワード	ー
		新しいパスワードの再入力	ー
時刻設定	時刻設定	現在時刻	ー
	自動時刻設定	自動時刻設定機能	使用しない
		NTPサーバ名	ー
PINGテスト	PINGテスト	プロトコル	IPv4
		IPv6アドレス選択	ー
		対象ホスト	ー
		インタフェース	ー