

2-2-4 IP 電話詳細設定

IP 電話への非通知着信を拒否するなどの設定をします。

- 1 メニューフレームの [IP電話関連詳細](#) → [IP電話詳細設定](#) をクリックしてください。
操作フレームに IP 電話関連詳細の画面が表示されます。

IP電話に関する詳細な設定を行います。

IP電話の着信音

非通知のIP電話着信

186発信経路

IP電話着信を拒否する電話番号

特定の電話番号からのIP電話着信を拒否するように設定することができます。
電話番号を変更または削除するには、番号をクリックしてください。
電話番号を追加するには、空欄の番号をクリックしてください。

エントリ番号	電話番号
1	
2	

● [IP 電話の着信音]

IP 電話への着信音を設定します。

初期値には、「通常着信音（IR）」が設定されています。

- ・通常着信音（IR）
- ・第2着信音（SIR）



お知らせ

本商品の電話機ポートに接続した電話機で、着信音を「メロディ」等に設定している場合に本商品の「IP電話の着信音」を「第2着信音（SIR）」に設定すると、正常に着信音が鳴らないことがあります。その場合は、本商品の「IP電話の着信音」を「通常着信音（IR）」に設定するか、電話機を通常の着信音に設定してください。

● [非通知の IP 電話着信]

発信者情報(番号)が非通知の IP 電話への着信を拒否するか許容するかを設定します。

初期値には、「許容する」が設定されています。

- ・許容する
- ・拒否する

● [186 発信経路]

接続先番号の前に発信者番号通知（186）を付加して発信するときに、どの経路を通るかを設定します。「加入電話」は明示的に加入電話番号を相手に通知したい場合に選択します。

初期値には、「自動」が設定されています。

- ・自動
- ・加入電話

2 **設定** をクリックしてください。

設定内容が保存され、反映されます。



お知らせ

再起動を促すメッセージが表示された場合、設定を反映させるために再起動を行ってください。アラームランプが消灯して再起動したことを確認した後、再表示をクリックし、本商品に再度アクセスしてください。

3 特定の電話番号からのIP電話への着信を拒否する場合には、設定を行う **数字** をクリックしてください。

IP 電話番号を入力する画面が表示されます。

エン트리番号	電話番号
1	
2	

4 「電話番号」に、着信を拒否したい電話番号を入力してください。

5 **設定** をクリックしてください。

設定が保存され、反映されます。