

「Web Caster 620M」フレッツ・コミュニケーション設定方法

Web Caster 620MのPPPoE マルチセッション接続機能を使ってインターネットとフレッツ・コミュニケーションを同時に利用する場合の設定方法について説明します。


【ご利用までの流れ】

パソコンにフレッツ・コミュニケーションツールをインストールする。
インストール手順については、フレッツ・コミュニケーション「お申込内容のご案内」に同封されている「かんたん！セットアップツールの手引き」または、「とってもカンタン インストールガイド」をご覧ください。

Web Caster 620Mの設定をする。(以下に設定方法を説明します。)

フレッツ・コミュニケーションがご利用いただけます。

< ルータの設定画面を起動する >




設定画面の立ち上げ方についてはWeb Caster 620M取扱説明書(3-1本商品の設定をする)をご参照ください。

「パスワード」を入力する。
(初期状態では、パスワードは設定されていませんので、任意で入力してください。又、設定したパスワードは、必ず控えておいてください。)

「設定」をクリックする。

設定画面 では、お客様がご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)の設定をします。
ISPからのご案内(ISPの設定情報等が記載されているもの)をご用意ください。

< -1 ISPの設定を行う >



「接続先名」は「接続設定1」と表示されますが変更できます。プロバイダ名などに変更すると識別しやすくなります。(最大半角64文字、全角32文字入力可能)


「接続ユーザー名」と「接続パスワード」にISP より案内された情報を入力する。

「設定」をクリックする。

以降画面にしたがって、Webブラウザを終了させてください。

3. セカンダリセッションの設定を行う


設定画面の立ち上げ方については、恐れ入りますが、620M取扱説明書(3-1本商品の設定をする)をご参照ください。




再度、ルータへログインする。
(それぞれ以下のように入力してください。)

ユーザー名:
初期値は user
パスワード:
【1】で設定したパスワード


入力後、「OK」をクリックする。



「 」を押して
「接続先設定」を選択する。




「 」を押して
「接続設定2」を選択する。




接続先名:
「接続先2」と表示されますが、
任意に変更できます。
(最大半角64文字、全角32文字
入力可能)

接続先ユーザー名:
接続パスワード:
ユーザー名、パスワードは
NTT 西日本より送付の
「フレッツ・コミュニケ
ーションお申込み内容の
ご案内」を参照し、
それぞれ入力する。


「」を何回かクリックして、スク
ロール(ページの隠れている部
分を表示)させてください。



「設定」をクリックする。



「 」をクリックして、「静的ルーティング設定」を選択する。




指定方法：
「 」をクリックして、「宛先ドメイン名」を指定


宛先ドメイン名：
*.flets-c.jp を入力

接続先：
「 」をクリックして、接続設定2に登録した接続先名(例はフレッツ・コミュニケーション)を選択

「編集」をクリックする。



エントリ番号:
「2」をクリックして、
「2」を選択




指定方法:
「 」をクリックして、
「宛先IPアドレス指定」を指定

宛先IPアドレス:
219.111.224.0 を入力


ネットマスク:
255.255.240.0 を入力

接続先:
「 」をクリックして、
接続設定2に登録した接続先名
(例はフレッツ・コミュニケーション)
を選択

「編集」をクリックする。



エントリ番号:
「1」をクリックして、
「3」を選択




指定方法:
「1」をクリックして、
「宛先IPアドレス指定」を指定

宛先IPアドレス:
210.247.32.0 を入力


ネットマスク:
255.255.224.0 を入力

接続先:
「1」をクリックして、
接続設定2に登録した接続先名
(例はフレッツ・コミュニケーション)
を選択

「編集」をクリックする。



エントリ番号:
「4」をクリックして、
「4」を選択




指定方法:
「宛先IPアドレス指定」を指定

宛先IPアドレス:
210.247.64.0 を入力


ネットマスク:
255.255.192.0 を入力

接続先:
「フレッツ・コミュニケーション」をクリックして、
接続設定2に登録した接続先名
(例はフレッツ・コミュニケーション)
を選択

「編集」をクリックする。




「最新状態に更新」をクリックする。



「エントリ番号」の「01」、「02」、「03」、「04」のチェックボックスにチェックを入れる。

「適用」をクリックする。


4. UPnP設定を行う



「 」をクリックして、
「高度な設定」を選択する。


UPnP機能：
「使用する」のチェックボックス
にチェックが入っていることを
確認する。

UPnP機能の優先接続先：
「 」をクリックして、
接続設定2に登録した接続先名
(例はフレッツ・コミュニケーション)
を選択する。




< ご注意 >
フレッツ・コミュニケーション
と MSNMessenger は、同時には
ご利用いただけません。
MSNMessenger をご利用の際は、
「UPnP機能の優先接続先」を
接続設定1に登録したISPに変更
してください。

「 」を何回かクリックして、スク
ロール(ページの隠れている部
分を表示)させてください。




「設定」をクリックする。

5 . セカンダリセッションを接続可に設定する



「 」をクリックして、「接続先の選択設定」を選択する。




接続設定2に登録した接続先名(例はフレック・コミュニケーション)の接続可のチェックボックスにチェックする。

「切替」をクリックする。

< ご注意 >

マルチセッション接続でない場合は、1つの接続先のみ接続できます。ご利用になる接続先の接続可のチェックボックス1つにチェックして、接続先を切り替えてご使用ください。

6. ルータに登録する



「登録」をクリックする。

ルータが再起動するので、以降画面にしたがってWebブラウザを終了させてください。