

本体用ファームウェアと設定ユーティリティのバージョンアップ方法(Windows®版)

1. パソコンのOSにあわせて、本体ファームウェア、設定用ユーティリティのところをクリックし、それぞれパソコンのデスクトップにダウンロードします。
2. パソコン上にダウンロードしたファイルをダブルクリックし、解凍します。
本体ファームウェアは「btfrm120.bin」というファイルが作成されます。
設定用ユーティリティは「Util120」というフォルダが作成されます。
3. 旧バージョンの設定ユーティリティをご利用の場合は、アンインストールを行います。「マイコンピュータ」→「コントロールパネル」→「アプリケーションの追加と削除」の順に開いて、「INS メイト FT80bt 設定ユーティリティ」を削除してください。
4. 設定ユーティリティのインストールを行います。
実行中のアプリケーションがあれば終了させてください。
解凍後に生成されるフォルダ「Util120」から「Wizard」を開いて「Setup.exe」をダブルクリックして実行し、画面の指示に従ってインストールしてください。
5. パソコン再起動後、「INS メイト FT80bt イージーウィザード」が起動します。
6. 手順5でイージーウィザードを起動しなかった場合は、「スタート」→「プログラム」→「INS メイト FT80bt ユーティリティ」から「INS メイト FT80bt イージーウィザード」を選んでイージーウィザードを起動します。
7. イージーウィザードから設定ユーティリティを起動して、「バージョンアップ」画面へ進み、バージョンアップファイルとして、先ほど解凍したファームウェア「btfrm120.bin」を選びます。画面に表示されるメッセージに従い、バージョンアップを行ってください。
8. 「バージョンアップが完了しました」のウィンドウが出たら「OK」をクリックします。本装置は自動的にリセットされます。
9. 7.の手順でユーティリティを起動し、「バージョン情報」をクリックします。「ファームウェア バージョン」欄の数字が 1.20 になっていれば完了です。