Windows Vista(TM)での弊社VoIPアダプタの設定方法について

弊社VoIPアダプタの設定をWindows Vista(TM)のInternet Explore7(以下IE7)にて設定 を行なう場合、設定画面が正常に表示されないことがあります。

Windows Vista(TM)でIE7をご利用の場合には、お手数ですが、本設定方法にて弊社VoIP アダプタの各種設定を行っていただきますようお願い申し上げます。

		Windows Vista (TM)のIE7を ご利用の場合	Windows Vista (TM) 以外を ご利用の場合
初期設定 (ユーザ名、パスワード)		本資料の(1)~(4)	取扱説明書のP.22
ネットワーク設定	PPPoE設定	本資料の(5)~(8) 設定画面URLは	取扱説明書のP.48
	ルータ/アダプタ 設定、UPnP設定	本資料の(5)~(8) 設定画面URLは	取扱説明書のP.24、50
IP電話設定		本資料の(5)~(8) 設定画面URLは	取扱説明書のP.23、51、35
設定情報確認		本資料の(5)~(8) 設定画面URLは	取扱説明書のP.52
システム情報と端末の状態		本資料の(5)~(8) 設定画面URLは	取扱説明書のP.53
VoIPアダプタの再起動		本資料の(5)~(8) 設定画面URLは	取扱説明書のP.45,56
工場出荷時の設況	定	本資料の(5)~(8) 設定画面URLは	取扱説明書のP.57
ファームウェアの更新		本資料の(5)~(8) 設定画面URLは	取扱説明書のP.36~38、40、58

< Windows Vista(TM)での設定方法について> (1)IE7を起動する。



(2)アドレス入力欄に、「http://192.168.100.1/」を入力する。



(3)ログイン後の画面が表示されるので、"ユーザ名"と"パスワード"を入力し、ログインする。

🖉 HomePage L	ogin Page – Windows Internet Explore	ar i	
00- E	http://192.168.100.1/	💌 🐓 🔀 Live Search	P -
g00 -	🔽 🔍 ウェブ検索 🔹 🧷 🗟	-为- 📔 国語 🔋 英和 🏾 🎽 💭 🔹 💭	NOH 0.00К Най 5.96К
🚖 🏟 🍘 Ho	mePage Login Page		• <u>*</u> *
	VoIPアダブタの設定画面です。 ユーザー名とバスワードを入力してくださ パスワードについては、第三者によるアク 入力し、設定して初めてアクセスできるよ 使用できるのは、半角英数字、×、#、@ ユーザ名 パスワード パスワード再入力	い。 地ス等を防止するため、バスワードを うになっています。 8、このみの8文字以内です。	
			~

(4)お知らせ画面が表示されるので、 ブラウザの右上の"閉じるボタン"を押し、IE7を終了する。

IE7を終了しない場合、設定が正常に行えない場合があります。

🖉 Important Notification - Windows Internet Explorer	
G ← @ http://192168.100.1/	
800 · 20.000 · 2017検索 · 2017 検索 · 2017	
🚖 🎄 🌈 Important Notification 📄 🛛 🖓 🔹 🗟 🔹 🖶 🔹 🖓 ページ (P) 🔹 ジール (D) 🔹 🎽	
【重要なお知らせ】	、 閉じるボタンを
パージョンアップお知らせ機能について	押す。
Ver3.10よりお知らせ通知音の設定(ON/OFF)が出来るようになりました。 (工場出荷時: OFF)	
パージョンアップお知らせ機能をご利用の場合は、「お知らせ通知音」の読定を 「ONJにして頂きますようにお願いします。	
お知らせ通知音設定画面へ	
システム情報画面へ	
السلمين المراجع المراجع المراجع المراجع ا	

- (5)再度、IE7を起動し、アドレス入力欄に設定画面に該当するURLを入力する。
 - (例:ルータ/アダプタ設定、UPnP設定の場合)



(6)ログイン画面が表示されるので、ユーザIDとパスワードを入力する。

<i>(</i> ² Home	Page Login Page – Windows Internet Explorer	
60	▼	P -
goo	 、 つェブ検索、 * 二・ ジ (※) 	NOH 0.00К Най 0.00К
😭 🎝	😢 🗸 🏉 Important 🏉 Home 🗙 📄 🍐 📩 🔹 📾 🔹 📴 ページ 🕑 🔹 🍪	▶ツール@ • "
	VoIPアダブタの設定画面です。 ユーザー名とパスワードを入力してください。 ユーザ名 パスワード	
ページが表示	されました 😜 インターネット	€ 100% ·

(7)該当する設定画面が表示されるので、項目を設定後、"設定変更"ボタンを押す。

CRouter/Bridge Info Page - V	Windows Internet Explorer				
🚱 🗸 🖉 http://192.168.100.1	1/ROUTER_BRIDGE_CONFIG.HTM	V ty X Live Search			
goo - 💌	🔍 ウェブ検索 🔹 🥒 マーカー 🔰 国語 舅	英和 📔 和英 🏾 ဳ 💭 🛛 🥥	NON 0.00K		
😪 🎄 🏾 🍘 Router/Bridge Info Pag	ge	👌 • 🕤 - 🖶 • 🗗 K-30	P) • @ ツール@) • »		
ネットワーク設定 PPPoE/IP設定 ルータ/アダブク設定、 UPnP使用	ルータノアダプタ				
IP電話設定	ルータ/アダブタ選択	●ルータ ○アダプタ			
設定情報の確認	LANボートのIPアドレス	192.168.100.1			
その他設定	ローカルネットサブネットマスク	255.255.255.0			
VoIPアダプタの再起動	DHCPサーバー 設定				
工場出荷時の設定	DHCPサーバーIPアドレス	192.168.100.1			
ファームウェアの更新	サブネットマスク	255.255.255.0			
	ゲートウェイのIPアドレス	192.168.100.1			
	DHCPで使用するIPアドレスの始めの値	192.168.100.2			
	DHCPで使用するIPアドレスの終りの値	192.168.100.128			
	IPアドレスリース時間(秒)	604800		"設定変更"	ボタンを押す
	<u>UPnP使用</u>				
	UPnP使用	○使用する ④使用しない	$\neg \mid \downarrow$		
	-	設定	XE		
		😜 インターネット	🔍 100% 👻 💡		

(8)再起動の案内画面が表示されるので、"閉じる"ボタンを押し、IE7を終了する。

	CResc CC goc de de
再起動を実行しました。 完了までに約60秒かかります、→旦ブラウザを閉じてください。 第7までに約60秒かかります、→旦ブラウザを閉じてください。 第106 4 (別じる"ボタンを	ページが凄

(9)他の設定項目を設定する際には(5)~(8)を繰り返し行なう。

(7)のように、再起動を要求してこない設定項目については、"設定変更"ボタンを押した後、一旦、IE7を終了させる必要があります。



<設定画面ごとのURL>

カテゴリ	設定項目	URL	再起 動要 求
ネット ワーク 設定	PPPoE設定	http://192.168.100.1/IP_PPPOE_CONFIG. HTM	有

ネットワーク設定	<u>PPPoE設定</u>	
PPPoE/IP設定 ルータ/アダプタ設定、	接続種別	● PPPoE
OPnP使用	ユーザ名	
IP電話設定	パスワード	
設定情報の確認		
その他設定		
VoIPアダプタの再起動	IP種別	 Ø ダイナミック Ø スタティック
工場出何時の設定	IPアドレス	
ファームウェアの更新	DHCPサーバのIPアドレス	
	ゲートウェイのIPアドレス	
	サブネットマスク	
	DNSサーバのIPアドレスの取得方法	 • 自動取得
	優先DNSサーバのIP アドレス	
	補助DNSサーバのIP アドレス	

カテゴリ	設定項目	URL	再起 動要 求
ネット ワーク 設定	ルータ/アダプタ 設定、 UPnP設 定	http://192.168.100.1/ROUTER_BRIDGE_C ONFIG.HTM	有

PPPoE/IP設定 ルータ/アダプタ設定、 UPnP使用	<u>ルータ/アダプタ</u>	
IP電話設定	ルータ/アダプタ選択	●ルータ ○アダプタ
設定情報の確認	LANボートのIPアドレス	
その他設定	ローカルネットサブネットマスク	
VoIPアダプタの再起動	<u>DHCPサ-パ- 設定</u>	
工場出荷時の設定	DHCPサーバーIPアドレス	
ファームウェアの更新	サブネットマスク	
	ゲートウェイのIPアドレス	
	DHCPで使用するIPアドレスの始めの値	
	DHCPで使用するIPアドレスの終りの値	
	IPアドレスリース時間(秒)	
	UPnP使用	
	UPnP使用	○使用する ④使用しない
	※ルータモードでIPアドレスを変更した場合 [設定変更]をクリックすると自動的に再起動	設定変更 さや、アダプタモードの時に 加します。

カテゴリ	設定項目	URL	再起 動要 求
IP電話 設定	IP電話設定	http://192.168.100.1/IP_PHONE_CONFIG. HTM	無し

ネットワーク設定

IP電話設定 IP電話設定

設定情報の確認

その他設定

VoIPアダブタの再起動

工場出荷時の設定

ファームウェアの更新

-ンバー・ディスプレイ	○使用する ●使用しない
キャッチホンサービスの有無と	 ○ キャッチホン契約あり、割り込み音あり ● キャッチホン契約あり、割り込み音あり
割り込み音の有無	○ キャッチホン契約なし、割り込み音なし
	O 10 pps
電話回線の種別	C 20 pps
	© PB
IP 電話利用時の番号通知	● 通知する ○ 通知しない
	@ 4秒
	○ 5秒
ダイヤル桁間タイマ	○ 6秒
	〇 7秒
	〇 8秒
お知らせ通知音	○ ON

「http://www.cpeinfo.jp/を入力する必要があります。 なお、「お知らせ通知音」を「OFF」から「ON」に変更した場合は、上記URLが自動的に入力されます。

設定変更

カテゴリ	設定項目	URL	再起 動要 求
設定情 報確認	設定情報確認	http://192.168.100.1/SIP_CONFIG.HTM	有

FPT FF	<u>IP電話サービスの設定値</u>	
設定情報の確認 設定情報の確認 その他設定 VoIPアダブタの再起動 工場出荷時の設定 ファームウェアの更新	IP電話サービスの設定値 SIP サーバアドレス SIP サーバボート番号 REGISTER サーバボート番号 SIP ドメイン名 ユーザ名 バスワード IP 電話番号 市外局番 アップデート URL	「5060 「5060 「5060 「5060 「1000000000000000000000000000000000000

カテゴリ	設定項目	URL	再起 動要 求
その他 設定	システム情報と 端末の状態	http://192.168.100.1/SYSTEM_INFOMATI ON.HTM	有

ネットワーク設定	<u>システム情報</u>	
IP電話設定	現在のファームウェア名	
設定情報の確認	ファームウェアバージョン	
その他設定 システム情報と端末の状態		
VoIPアダプタの再起動	<u>端末の状態</u>	
工場出荷時の設定		
ファームウェアの更新	SIP : 登録が完了しました。	
	化空热空气通道计林正心士士发展用1-20	1241.0
	WAN側からの保守	○許可 ◎ 禁止
		設定変更
	※「設定変更」をクリックすると自動的に再起!	動します。
	<u>パスワードの変更</u>	
	使用できるのは、半角英数字、*、#、@、:	のみの8文字以内です。
	バスワード	
	バスワード再入力	
		設定変更
L		

カテゴリ	設定項目	URL	再起 動要 求
VoIPア ダプタの 再起動	VoIPアダプタの 再起動	http://192.168.100.1/RESET.HTM	有

ネットワーク設定	
IP電話設定	
設定情報の確認	
その他設定 VoIPアダブタの再起動 VoIPアダブタの再起動 工場出荷時の設定 ファームウェアの更新	<u>VoIPアダブタの再起動</u> 下記のボタンを押すと、本VoIPアダブタの設定内容を全て保存し、 再起動することができます。 再起動

カテゴリ	設定項目	URL	再起 動要 求
工場出 荷時の 設定	工場出荷時の設 定	http://192.168.100.1/FACTORY_DEFAULT .HTM	有

ネットワーク設定	
IP電話設定	工場出荷時の設定
設定情報の確認	
その他設定 VoIPアダブタの再起動 工場出荷時の設定 工場出荷時の設定 ファームウェアの更新	工場出荷時の状態に戻すと、「お知らせ通知音」が「OFF」になります。 今後、バージョンアップお知らせ機能をご利用される場合は、「ONIこ 設定」を選択してください。 ご利用されない場合は、「OFFIこ設定」を選択してください。 工場出荷時の状態に戻った場合は、全ての設定を初めからやり直してください。
	工場出荷時の状態に戻す → ONに設定 工場出荷時の状態に戻す → OFFに設定

カテゴリ	設定項目	URL	再起 動要 求
ファーム ウェアの 更新	ファームウェアの 更新	http://192.168.100.1/IMAGE_DOWNLOAD. HTM	有

ネットワーク設定	<u>ファームウェアの更新</u>	
IP電話設定	設定·更新確認用URL http://	
設定情報の確認	ダウンロードするファイル名	
その他設定		
VoIPアダプタの再起動	3924-199274704521826000000	
工場出荷時の設定	ファームウェアの更新	
ファームウェアの更新 ファームウェアの更新		
	自動アップデート	
	自動アップデート 新しい更新はありません。	
	更新確認	